


ZAPF HANDSENDER PROGRAMMIEREN/EINLERNEN



1

- P-Taste am Torantrieb 4 Sekunden gedrückt halten
- Zeichen „Tor auf“ leuchtet im dem Display




2

- P-Taste 2x kurz hintereinander drücken
- WLAN Zeichen leuchtet im Display auf



3

- ZAPF Handsender auf Rückseite einlernen
- Mit spitzem Gegenstand 1x kurz den „Einlernknopf“ drücken
- Grüne LED Leuchte am Handsender blinkt
- Gewünschte Taste am Handsender 1x drücken
- Rote LED blinkt



4

- P-Taste am Torantrieb 1x drücken

Handsender ist eingelernt!

UM EINEN WEITEREN TORANTRIEB MIT DEM GLEICHEN HANDSENDER EINZULERNEN



5

- Schritte 1 - 3 am zweiten Torantrieb wiederholen.
- Andere Taste am Handsender auswählen
- P-Taste am zweiten Torantrieb drücken

Handsender ist für zweiten Torantrieb programmiert!




LÜFTUNGSSTELLUNG PROGRAMMIERN (OPTIONAL MÖGLICH)



1

- P-Taste am Torantrieb 11 Sekunden drücken
- Programm 1 auswählen (P-Taste 1x bestätigen)
- Displayanzeige blinkt
 - Garagentor mit +/- Tasten am Torantrieb in die gewünschte Lüftungsposition fahren
 - 1x mit P-Taste bestätigen



2

- Anzeige „Teilöffnung“ im Display
 - 1x mit P-Taste bestätigen



3

- Mit „+“ Taste am Torantrieb zu Programm 4 wechseln
 - 1x mit P-Taste bestätigen
 - Zahl 1 leuchtet am Display auf
 - 1x mit P-Taste bestätigen



4

- Lüftungsposition auf Handsender festlegen
- Mit spitzem Gegenstand 1x kurz den „Einlernknopf“ auf der Rückseite drücken
 - Gewünschte Taste auf Vorderseite des Handsenders 1x drücken
 - P-Taste am Torantrieb 5 Sekunden gedrückt halten

Lüftungsstellung ist einprogrammiert!



Video zur Handsenderprogrammierung unter:
www.garagen-welt.de/hilfe.html